

Sadece **ZENEC Z-E5514M SEAT IBIZA** için geçerli Güncellemedir !!!

Güncelleme Bilgilendirmesi :

- **Sistemin Stabil** çalışma optimizasyonu
- **Fabrika Ayarlarına** Yeni Ayarlamalar getirildi
- **"Media Player Application Errors"** oluşan hata düzeltmesi
- Radyo "PI-SCAN" optimizasyonu
FM istasyon sinyali kayıp olduğunda **Otomatik BAND** tarama optimizasyonu
- Radyo **RDS Yenilik optimizasyonu**
Sinyala bağlı olarak, gelişmiş **AF** optimizasyonu
- **Geliştirilmiş Ses Ayarları**
- Çeşitli hata düzeltmeleri, **MCU (Mikro Kontrol Ünitesi)** Yazılımı
- **Split-Screen** Ekran optimizasyonu
- **Direksiyon İleri/Geri Çok Fonksiyon Tuş** optimizasyonu

Güncelleme Gereksinimleri :

- Minimum 2 / 4 GB Maximum 8 GB kapasiteye sahip USB Bellek.
Not: İçerisinde bilgi olmayan BOŞ USB Belleğinizi " Bilgisayarımdan " FAT32 Formatında Ayırma Birimi Boyutunu'da Varsayılan Ayırma Boyutu olarak seçerek Biçimlendiriniz.
- Windows İşletim Sistemine sahip PC ya da Laptop' ta Format işlemini gerçekleştiriniz.

Yazılım Yüklemesi :

1. " Z-E5514M_V.1223_TR.rar " . Buradan indiriniz. http://www.zenec.com.tr/uploads/media/Z-E5514M_V.1223_TR.rar
2. Linkten indirmiş olduğunuz Rar uzantılı dosyayı **Normal Klasör** haline getiriniz. USB Belleğinizin içerisine **C9Plus_SW_Update** olarak kopyalayınız.
3. " 2 " Numaralı adım sonunda USB Belleğinizde oluşan Klasörün ismi " **C9Plus_SW_Update** " olmalıdır.
4. ZENEC Z-E5514M, Multimedya Sistemine **USB** Belleğinizi bağlayınız.
5. ZENEC Z-E5514M, Home Tuşu > Ayarlar (Kur) > Diğer > Güncelleme > OK > USB ile Güncelleme > Evet'i seçiniz...
6. ZENEC Kapanıp Beyaz ekran ile açılacaktır. " **1.APP** " ve " **7.MCU** " alanları Seçili olacaktır.
7. UPDATE -> OK ile başlatınız. (Güncellemelerin Yükleneceği ortalama 2-3 dakika sürmektedir.)
8. Yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra ZENEC Otomatik Kapanıp açılacaktır.
9. ZENEC Açıldıktan sonra EKRAN Kalibrasyon ayarlarını yapmanızı isteyecek. (Ekranı gösterilen Noktalara dokununuz.)
* **Ekrandaki + işareti noktalarına tek tek basılı tutarak kalibrasyonu tamamlayınız.**
* **+ işareti Ekran ortasına geri gelir ise, Kalibrasyonu tekrar bastan yapmanız gerekir !!!**
10. Home Tuşu > Ayarlar (Kur) > Diğer > Yardım > **Fabrika Ayar** > Ok > Evet > ZENEC Kapanıp/Açılacaktır.
11. USB Belleği çıkartıp ZENEC' i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Versiyon Kontrolleri :

Yazılım Güncellenmeniz tamamlandıktan sonra aşağıdaki noktalardan bilgileri kontrol etmeniz gerekmektedir. Olası verilerde farklılık olduğunda Yazılım Güncellemesini tekrar yüklemeniz gerekmektedir.

Ana Ünite Versiyon Kontrolü :

Home Tuşu → Ayarlar (Kur) Menüsü → Diğer → Bilgi (Yazılım) Göster → Ok → aşağıdaki bilgileri kontrol ediniz.

MCU: 0.2.4_03T3_141223

APP: 1.0.22_03T3_141209

Not:

- Yasal olmayan yüklemelerden dolayı oluşacak problemlerinizi, ZENEC Türkiye sorumlu değildir.
- Windows işletim sistemine sahip PC ya da Laptop' lar da Yükleme işlemlerini gerçekleştiriniz.