

Güncelleme Bilgilendirmesi :

Sadece **ZENEC ZE-NC2011D** için geçerli güncellemedir !!!

Güncelleme ile Uygulama Yazılımındaki Yenilikler :

- Ana Menü **Almanca** Lisanında düzeltmeler yapıldı
- **Video Oynatma** sırasında Video önüne geçen **Klima Bilgi Ekrani** düzeltmesi yapıldı
- Geri Vites açılışında oluşan **OPS, KAMERA** Ekrani Optimizasyonu
- FM Radyo **AF Fonksiyon** Optimizasyonu
- **Bluetooth V.332** Yeni Nesil Cep Telefonları ve Yazılım Sürümlerine (**iOS-Android**) **Tam Uyumluluk** getirilmiştir
- Çeşitli hata düzeltmeleri, **MCU (Mikro Kontrol Ünitesi)** Yazılımı

Güncelleme Gereksinimleri :

- Minimum 2 / 4 GB Maximum 8 GB kapasiteye sahip USB Bellek.
Not: İçerisinde bilgi olmayan Bos USB Belleginizi " Bilgisayarım " ' dan **FAT32 Formatında** Ayırma Birimi Boyutunu' da, **Varsayılan ayırma boyutu** olarak seçerek Biçimlendiriniz !!!
- Windows işletim sistemi olan PC ya da Laptop' ta Format işlemini gerçekleştiriniz.

Yazılım Yükleme:

1. " ZE-NC2011D_V.0403_TR.rar " . Buradan indiriniz. www.zenec.com.tr/uploads/media/ZE-NC2011D_V.0403_TR.rar
2. İndirdiğiniz Rar uzantılı dosyayı **Normal Klasör** haline getiriniz. USB Belleginizin içerisine **C9_SW_Update** olarak kopyalayınız.
3. " 2 " Numaralı adım sonunda USB Belleginizde oluşan Klasörün ismi " **C9_SW_Update** " olmalıdır.
4. ZENEC ZE-NC2011D, Multimedya Sistemine **USB** Belleginizi bağlayınız.
5. ZENEC ZE-NC2011D, Home Tusu > Ayarlar (Setup) > Diğer > Güncelleme > OK > YES dedikten sonra...
6. ZENEC Beyaz ekran ile açılacaktır. " **1.APP** " , " **2.BLUETOOTH** " ve " **6.MCU** " alanları Seçili olacaktır.
7. UPDATE -> OK ile başlatınız. (Güncellemelerin Yükleneceği ortalama 4-5 dakika sürmektedir.)
8. Yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra ZENEC ZE-NC2011D Otomatik Kapanıp Açılacaktır.
9. ZENEC Açıldıktan sonra EKRAN Kalibrasyon ayarlarını yapmanızı isteyecek. (Ekranı gösterilen Noktara dokununuz.)
* **Ekrandaki + işareti noktalarına tek tek basılı tutarak kalibrasyonu tamamlayınız.**
* **+ işareti Ekran ortasına geri gelir ise, Kalibrasyonu tekrar baştan yapmanız gerekir !!!**
10. USB Belleği çıkartıp ZENEC ZE-NC2011D' nin Kullanımına başlayabilirsiniz.

Versiyon Kontrolleri :

Yazılım Güncellenmeniz tamamlandıktan sonra aşağıdaki noktalardan bilgileri kontrol etmeniz gerekmektedir. Olası verilerde farklılık olduğunda Yazılım Güncellemesini tekrar yapmanız gerekmektedir.

Ana Ünite Versiyon Kontrolü :

Home Tusu → Ayarlar (Setup) Menüsü → Diğer → Bilgi (Yazılım)

→ " OK " dedikten sonra aşağıdaki bilgileri kontrol ediniz.

MCU: 0.3.4_03L3_130524

APP: 3.2.05_03L3_140423 **Bluetooth Yazılım Sürümü:** HW200-SW332

(Kontrol edilmesi gerekli Versiyon Bilgileri)

Güncellemeden sonra ZENEC Fabrika Ayarlarına dönmektedir. OPS (Park Mesafe Sistemi) ya da Kamera Ayarı için; Home Tusu > Setup > Genel > Sür. Yardım OPS ya da Kamera arasında seçim yapınız

NOT:

- Yasal olmayan yüklemelerden dolayı oluşacak problemlerinizi, ZENEC Türkiye sorumlu değildir.
- Windows işletim sistemine sahip PC ya da Laptop' lar da Yükleme işlemlerini gerçekleştiriniz.